


AMPLIFICADOR DE LINEA **AC 118 R**  
 AMPLIFICATEUR DE LIGNE **AC 118 R**  
 AMPLIFICATORE DI LINEA **AC 118 R**  
 AMPLIFICADOR DE LINHA **AC 118 R**  
 LINE AMPLIFIER **AC 118 R**



REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		AC 118 R
Código	Code	Codice	Código	Code		102006
Entradas	Entrées	Ingressi	Entradas	Inputs	<b>N.</b>	1
Frecuencia directa	Bande passante	Frequenze	Frequências	Frequency Range	<b>MHz</b>	87-1000
Ganancia	Gain	Guadagno	Ganho	Gain	<b>dB</b>	38
Regulación	Réglage	Regolazione	Regulação	Regulation	<b>dB</b>	20
Equalizador	Egalisation	Tilt	Equalização	Tilt	<b>dB</b>	18
Nivel de salida (DIN 45004B)	Niveau de sortie (DIN 45004B)	Livello d'uscita (DIN 45004B)	Nível de saída (DIN 45004B)	Ouput level (DIN 45004B)	<b>dB<math>\mu</math>V</b>	118
Perdidas de retorno	Affaiblissement de réflexion	Perdite di ritorno	Perdas de retorno	Return loss	<b>dB</b>	>16
Figura de ruido	Facteur de bruit	Figura di rumore	Figura de ruído	Noise figure	<b>dB</b>	<7,5
Canal de retorno	Voie de retour	Canal ritorno	Canal retorno	Return path	<b>MHz</b>	5-65
Ganancia	Gain	Guadagno	Ganho	Gain	<b>dB</b>	$\leq$ -2
Salidas	Sorties	Uscite	Saídas	Outputs	<b>N.</b>	1
Salida de test	Sortie test	Uscita test	Saida teste	Output test	<b>dB</b>	-20
Alimentación	Secteur	Alimentazione	Alimentação	Mains voltage	<b>Vac/Hz</b>	187-250/50-60
Consumo	Consommation	Consumo	Consumo	Consumption	<b>W</b>	<5

**1.**




- Fijar el amplificador a la pared utilizando los tacos y tornillos suministrados y realizar las conexiones
- Fixer le boîtier au mur. Se servir de la cheville et la vis fournies. Faire les connexions*
- Fissare l'amplificatore al muro con i tasselli e le viti fornite in dotazione. Effettuare i collegamenti
- Fixar o amplificador para a parede usando as buchas e parafusos fornecidos. Fazer as conexões*
- Fix the amplifier to the wall using the plugs and screws supplied. Make the connections

**2.**



- Conectar el amplificador a la corriente. El led deberá encenderse
- Raccordez l'amplificateur au courant électrique. La LED doit s'allumer*
- Collegare l'amplificatore alla corrente. Il LED si dovrà illuminare
- Ligue o amplificador para o fornecimento de energia. O LED deve acender*
- Connect the amplifier to the mains. The LED should light on

**3.**



- Conectar a la salida de la central un medidor de nivel y regular la ganancia y pendiente necesaria
- Brancher à la sortie de la centrale un mesureur de niveau et régler le gain et compensation nécessaire*
- Collegare all'uscita dell'amplificatore, un misuratore di segnale e regolare il guadagno e l'equalizzazione necessaria
- Conecte-se à saída do amplificador um medidor de nível e ajuste o ganho e tilt necessário*
- Connect a signal meter to the output and adjust the gain and tilt.